

Eingangs-Ausgangs-Modul

E/A-Modul für "vernetztes Haus", Parksysteme, Zutrittskontrolle, ...



Technischen Spezifikationen

Power in	12 VDC
Hauptnetzwerk	RS485
Digitale/analoge Eingänge	4
Relais Ausgänge	4 einpolige Relais mit gemeinsamen Kontakt bis 250 VAC/10 A
Status-Nachricht	CPU und Status LED
Montage	Modul für DIN-Schienenmontage (4 Module breit)
Garantie	2 Jahre
Referenz	1-040404-0001-000-000-00

ANMERKUNG

Berücksichtigen Sie die Art der Last, damit diese ordnungsgemäß gesteuert werden kann. Spulen in Schaltern und Relais sind eine induktive Last und sollten bei AC mit einer RC-Kette oder bei DC mit einer Freilaufdiode entlastet werden. Andere Lasten, wie z.B. LED-Beleuchtung, sind kapazitive Lasten, hier muss der Einschaltstromstoß berücksichtigt werden (siehe die Spezifikationen der Last).